HONiC PLUS+

Professional Audio & Sound

Profesional Mixing Console



Mixer รุ่น MX6FX

คุณสมบัติของเครื่อง MX 6FX

- Mixer MX-6FX รองรับการใช้งาน MIC/Line 6ช่อง
- จุดต่อแบบCombo Connector รองรับ XLR,TRS 1/4”
- มีปุ่มPhantom +48V,และมีปุ่มปรับความไว
- ปรับแต่งเสียงได้ 3Toneทุ้ม-กลาง-แหลมของแต่ละช่อง
- มีเอฟเฟกต์ 24 bit DSP 99 โปรแกรม
- มีเครื่องเล่น MP3จากตัวเครื่องมาพร้อมกับ Bluetooth
- สามารถรองรับการบันทึกเสียงผ่าน USB ได้
- มี กราฟฟิค อีควอไลท์เซอร์ 7 แบนด์
- มีปุ่ม Mute ตัดเสียงและปุ่มปรับเสียงซ้ายและขวา
- มีเอฟเฟกต์ AUXส่งออกไปเข้าเครื่องเอ็ฟเฟกต์
- มีเอฟเฟกต์ FXส่งออกไปยังโมดูลเอ็ฟเฟกต์ภายในเครื่อง
- แสดงระดับสัญญาณด้วยหลอดLED บอกสัญญาณคลิป
- มีสไลด์โวลุ่มแยกอิสระยาว 100 มิลลิเมตร
- มีช่องต่ออุปกรณ์ภายนอก AUX Return& Send, Room Out ,Main Out,Main Output, Phone
- MX 6 FX (กxลxส)=360x430x115 นน.4.50Kg.

Specification MX 6FX

Input	MX 6FX.....MIC/Line 6 CH
Frequency Response:	20 Hz.-20 KHz.
Max Input	1 VAC./10 VAC.
Input Sensitivity:	MIC : 10dB to 60 dB
:	Line : -40 dB to 10 dB
Equalization:	High+/-15dB,12 KHz.
	Mid +/-15dB, 3 KHz.
	Low+/-15dB, 80 KHz.
Main Output	4 VAC. Max
S/N	-110 dB
EFX SEND	- 20 dB
EFX RETURN	- 20 dB
Graphic Equalization	7 Band,63Hz,160Hz,400Hz 1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz
LED VU Indiacator	-30dB,-20dB,-10dB,-7dB ,-4dB,-20dB,0dB,4dB,7dB ,10dB CLIP ,POWER
Output Level Indicator	Ref. 0 dBG = 1Vrms.
AC.Fuse	8A
DimensionMX 6FX	360x430x115
Weight MX 6FX	4.50 Kgs.
Power Req /Con	AC 220V. 50/60 H.

* Specifications are subject to change without prior notice

บริษัท โฮมโซนิค อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด

113 ซอย 66/6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Tel: 02-415-6040, 02-898-7223 Fax: 02-416-0731

Email: homesonic@hotmail.com www.facebook.com/HonicPage

ตัวแทนจำหน่าย HONiC PLUS+