HONiC
Audio & Sound PA

เครื่องเสียงคนไทย ก้าวไกลระดับสากล

Professional Electronic Products.

www.honic.co.th, E-mail : homesonic@hotmai

www.facebook.com/honic page

Power Mixer Amplifier

USB SD HC Bluetooth

ผลิตในประเทศไทย

LCD-500BT, LCD-600BT, LCD-1000BT

LCD-Series (24 VDC)

มีLine 100-150V

USB/SD/FM

Bluetooth

Telephone On Line

เครื่องขยายเสียงตามสาย

AC-220V , DC 24V





ด้านหลังเครื่อง

	LCD-500BT	LCD-600BT	LCD-1000BT
Output power	500 W	600 W	1000 W
AC/DC V.	220V/24V.	220V/24V.	220V/24V.

คุณสมบัติเครื่อง LCD-500BT, LCD-600BT, LCD-1000BT

+ เครื่องขยายเสียง Power Mixer ใช้ไฟ AC-220VและDC 24 V.
+ จุดต่อMIC และAUX ได้ 6 ช่องมีปุ่มปรับเสียงดัง-ค่อยได้อิสระ
+ แต่ละช่องปรับแต่งโทนเสียงทุ้ม-กลาง-แหลม ได้อย่างอิสระ
+ มี Bluetooth/FM Radio/USB /SD Cardพร้อมรีโมทคอนโทรล
+ ชุด Master สามารถปรับเสียงทุ้ม-กลาง-แหลมได้
+ ต่อTelephone onlineกับภายนอกและขยายเสียงออกได้
+ มี ชุด Digital Echo สมบรูณ์แบบในตัว
+ จุดต่อREC,Pre-Out,Amp-In,Remote Telephone,Double Out
+ มีวงจรตัดเสียงความถี่ต่ำ Low-cut filter ใช้กับลำโพง Horn
+ Output ใช้กับลำโพง 4-8 โอห์ม หรือใช้ Line 100-150V
+ มีระบบป้องกัน หากอุณหภูมิสูงเกิน 95 องศาที่ Heatsink
+ แสดงระดับสัญญาณด้วยหลอด LED
+ กำลังขับออกเต็มวัตต์ที่ระบุไว้ใน Specification
+ มีพัดลมระบายความร้อนในตัวเครื่อง

SPECIFICATION LCD-500BT, LCD-600BT, LCD-1000BT

Input Mic.....6-Input Phone Jack

Frequency Respone Mic:.....50Hz.-15KHz. @+/-3dB.

Sensitivity Mic:.....-50dB.

Input Line:.....6-Input RCA Jack

Frequency Response Line:.....40Hz.-15Kz.@+/- 3dB.

Sensitivity Line:.....-10dB.

Tone Control@+/-15dB.....Bass 100Hz. Mid 800Hz.Treble 10KHz.

Input Amp:.....1-Input Phone Jack

Frequency Respone.....40Hz.-15Kz.@+/- 3dB.

Sensitivity:.....8dB.(0.775V)

THD% Noise:.....Less Than<0.5%@40Hz.-12KHz.

Power Output.....LCD-500BT : .....500 Watts.@ 4 Ohm

LCD-600BT : .....600 Watts.@ 4 Ohm

LCD-1000BT: ..1000 Watts.@ 4 Ohm

Line Matching:.....100V., 150V.

Horn High pass Filter @-3dB/Octave:.....200 Hz.

Playing Format:.....Mp3(32-320kbps)

Support.....Bluetooth /USB / SD/TF/FM.

Accept the capacity..... 16 GB.

FM Radio /Antenna Terminal.....87.50 MHz.-108.00 MHz./ 75Ohm

LED Indiacator:.....On-24,-21,-18,-15,-12,-5,-6,-3,0,+3dB.

Protection:.....Protection against short circuits

Cooling:.....1 Fan Rear

DC Fuse : LCD-500BT...20A, LCD-600BT...25A, LCD-1000BT...50A

AC Fuse : LCD-500BT....5A, LCD-600BT.....7A, LCD-1000BT....10A

Power Requirement : .....220 V AC 50 Hz. 24 V DC Battery

Dimension....482 x 133 x 500 mm.....Weight...LCD-500BT: .....21 Kgs.

LCD-600BT: .....23 Kgs.

LCD-1000BT: ...27.5 Kgs.

* Specifications are subject to change without prior notice

HOME SONIC ELECTRONIC CO.,LTD. บริษัท โฮมโซนิค อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด

113 ซ.เอกชัย66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทร 02-415-7444, 02-415-6040.02-898-7223 Fax 02-416-0731

:homesonic@hotmail.com :facebook.com/Honic Page www.honic co.th

HONiC Audio & Sound PA ตัวแทนจำหน่าย