HONiC
Audio & Sound PA

เครื่องเสียงคนไทย ก้าวไกลระดับสากล
Professional Electronic Products.

www.honic.co.th, E-mail : homesonic@hotmai
www.facebook.com/honic page

ผลิตในประเทศไทย

เครื่องเสียงงาน PA และงานสาธารณะ ระดับมืออาชีพ

LHA-4000 S Power Mixer Amplifier Wihth Line Output



เพาเวอร์มิกซ์ 4,000W

มีLine 100-150-200V

Auto Mute / Echo / Hotline/
USB / SD / BT /FM Radio
Auto Mute / Echo / Hotline/
Telephone on Line



ด้านหลังเครื่อง

คุณสมบัติ Power Mix LHA-4000S

+ มี 6 MIC/ 6 AUX/ 6 Smart Phone/6 Auto mute/ 6 Echo
+ เดินเสียงตามสายไกลได้ 8-10 กิโลเมตร ที่ Line 200V.
+ มี Bluetooth/ FM Radio/USB /SD Card พร้อมรีโมท
+ 3 EQแต่ละช่อง Input ปรับเสียงทุ้ม-กลาง-แหลมได้
+ ชุด Master สามารถปรับเสียงทุ้ม-กลาง-แหลมได้
+ ขั้วต่อเทอร์มินอลบล็อก/Speckonลำโพงตู้,ฮอรน์และLineOutput
+ ,มีปุ่มเลือกใช้ลำโพงตู้และLine Output
+ ต่อTelephone onlineกับภายนอกและขยายเสียงออกได้
+ มีสวิท Auto Mute (Priority) ตัดเสียงร่วมอัตโนมัติ
+ มีช่องต่อสัญญาณใช้งาน REC, PRE OUTPUT, AMP IN
+ มีช่องต่อสัญญาณใช้งาน LINE MONITOR OUTPUT
+ เครื่องจะหยุดหากมีอุณหภูมิสูงเกิน 95องศาที่Heatsink
+ มีระบบ Soft Start, Overload ระบบป้องกันลำโพงและ อุณหภูมิเกิน Over Temperature Protection
+ มีกำลังขยาย 4,000W ที่โหลด 2 OHM และ มี Line Output 100V-150V-200V.
+ มีสวิทซ์ Hotline สำหรับการประกาศฉุกเฉินในระบบLine
+ มีสวิทซ์ตัดLine Link100V Line Inputขาเข้า(ด้านหลังเครื่อง
+ มี Output เฉพาะลำโพง Horn 8-16 Ohm
+ มี VU แสดงสถานะไฟ ON และระดับสัญญาณด้วยหลอด LED
+ มีชุดพัดลมระบายความร้อนด้านหลังของตัวเครื่อง
+ และพัดลมด้านข้างของตัวเครื่อง

SPECIFICATION LHA-4000S

Type.....Class H. Power Mixer Bipolar Transister Amplifier
Input ..... Microphone./ 6 Lime-Auxilliary/Bluetooth For MP3
Telephone On Line / USB / SD Card / FM Radio
Hum & Noise : @ 4 Ohm...MIC Input ..... -28 dBu
AUX Input..... -30 dBu.
AMP Input..... -47dBu.
Input Imphedance Microphone.....2K7 Ohm
AUX, DVD.....22K Ohm
Frequency Response...MIC (Pre out).....20 Hz.-20 KHz. @+/- 3 dB.
AUX (Pre out).....20 Hz.-20 KHz. @+/- 1 dB.
AMP Input.....30 Hz.-40 KHz. @+/- 1 dB.
Echo delay time Control.....100-400 ms
Equalizer.....3 Bands tone (Low,Mid,High)
Low 80 Hz.,Mid 700 Hz.,High 10 KHz.@+/-15dB.
Master Control.....3 Band Tone (Low,Mid,High)
Function.....Switch Line Volt/ Speaker../Switch Auto Mute,(Piority)
Pre-Out.,Amp-IN
Hotline.....Output Regulate DC.-24Volt
Distortions (THD).....@ 1 KHz.<0.01%
Input Sensitivity Amp.....0.775V. For Full rate Power
Option.....Electonic Protection
Soft Start Protection.,Short Circuit Protection
Overload Protection., DC-Voltage Protection
High temperature Protection Limiter.,LED Display Clip/Level
Cooling:..... 1 Fan Slide , 1 Fan Rear
Output Impedance.....2-8 Ohm. Speaker, Horn Speaker 8-16 Ohm
Line Output Transformer.....Output 100,150,200V.
Power LHA-4000S.....4,000W.@ 2 Ohm.
Output Terminal.....With HORN Speaker
Power Requirement : .....220 V. AC/50/60 Hz.
Dimension.....482 x 180 x 610 mm../(Rack High 4U)
Weight.....42.0 Kg../92.59 lbs.

* Specifications are subject to change without prior notice

HOME SONIC ELECTRONIC CO.,LTD. บริษัท โฮมโซนิค อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด
113 ซ.เอกชัย66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร 02-415-7444, 02-415-6040,02-898-7223 Fax 02-416-0731
E-mail: homesonic@hotmail.com WWW.honic.co.th

HONiC Audio & Sound PA ตัวแทนจำหน่าย