HONiC
Audio & Sound PA

เครื่องเสียงคนไทย ก้าวไกลระดับสากล

Professional Electronic Products.

www.honic.co.th, E-mail : homesonic@hotmai

www.facebook.com/honic page

ผลิตในประเทศไทย

Power Mixer Amplifier Wihth Line Output

เครื่องเสียงงาน PA และงานสาธารณะ ระดับมืออาชีพ



LHA-1500S

เพาเวอร์มิกซ์ 1,500W

เดินเสียงตามสาย

มีLine 100-150-200V

Auto Mute / Echo / Hotline/

USB / SD / BT /FM Radio

Auto Mute / Echo / Hotline/

Telephone on Line



ด้านหลังเครื่อง

คุณสมบัติ Power Mix LHA-1500S

- มี 6 MIC/ 6 AUX/ 6 Smart Phone/6 Auto mute/ 6 Echo
- เดินเสียงตามสายไกลได้ 6-8 กิโลเมตร ที่ Line 200V.
- มี Bluetooth/ FM Radio/USB /SD Card พร้อมรีโมท
- 3 EQแต่ละช่อง Input ปรับเสียงทุ้ม-กลาง-แหลมได้
- ชุด Master สามารถปรับเสียงทุ้ม-กลาง-แหลมได้
- ขั้วต่อเทอร์มินอลบล็อก/Speckonลำโพงตู้,ฮอรน์และLineOutput
- มีปุ่มควบคุมการทำงานระบบลำโพงตู้และระบบหม้อแปลง Output พร้อมหลอดไฟแสดงสถานะของปุ่มควบคุม
- ต่อTelephone onlineกับภายนอกและขยายเสียงออกได้
- มีสวิท Auto Mute (Priority)ตัดเสียงร่วมอัตโนมัตทุกช่องMIC/LINE
- มีช่องต่อสัญญาณใช้งาน REC, PRE OUTPUT, AMP IN
- มีช่องต่อสัญญาณใช้งาน LINE MONITOR OUTPUT
- เครื่องจะหยุดหากมีอุณหภูมิสูงเกิน 95องศาที่Heatsink
- มีระบบ Soft Start, Overload ระบบป้องกันลำโพงและ อุณหภูมิเกิน Over Temperature Protection
- มีกำลังขยาย 1,600W.rms ที่ 4 OHM
- มี Line Output 100V-150V-200V.
- มีสวิทซ์ Hotline สำหรับการประกาศฉุกเฉินในระบบLine
- มีสวิทซ์ตัดLine Link100V Line Inputขาเข้า ด้านหลังเครื่อง
- มี Output เฉพาะลำโพง Horn 8-16 Ohm
- มี VU แสดงสถานะไฟ ON และระดับสัญญาณด้วยหลอด LED
- มีชุดพัดลมระบายความร้อนด้านหลังของตัวเครื่อง
- และพัดลมด้านข้างของตัวเครื่อง

SPECIFICATION LHA-1500S

Type	Class H. Power Mixer Bipolar Transister Amplifier
Input	Microphone./ 6 Lime-Auxilliary/Bluetooth For MP3
	Telephone On Line / USB / SD Card / FM Radio
Hum & Noise : @ 4 Ohm...MIC Input	-28 dBu
AUX Input	-30 dBu.
AMP Input	-47dBu.
Input Imphedance Microphone	2K7 Ohm
AUX, DVD	22K Ohm
Frequency Response...MIC (Pre out)	20 Hz.-20 KHz. @+/- 3 dB.
AUX (Pre out)	20 Hz.-20 KHz. @+/- 1 dB.
AMP Input	35 Hz.-40 KHz. @+/- 1 dB.
Echo delay time Control	100-400 ms
Equalizer	3 Bands tone (Low,Mid,High)
	Low 80 Hz.,Mid 700 Hz.,High 10 KHz.@+/-15dB.
Master Control	3 Band Tone (Low,Mid,High)
Function	Switch Line Volt/ Speaker../Switch Auto Mute,(Piority)
	Pre-Out.,Amp-IN
Hotline	Output Regulate DC.-24Volt
Distortions (THD)	@ 1 KHz.<0.01%
Input Sensitivity Amp	0.775V. For Full rate Power
Option	Electonic Protection
	Soft Start Protection.,Short Circuit Protection
	Overload Protection., DC-Voltage Protection
	High temperature Protection Limiter.,LED Display Clip/Level
Output Impedance	4-8 Ohm. Speaker, Horn Speaker 8-16 Ohm
Line Output Transformer	Output 100,150,200V.
Power LHA-1500S	1,600W.@ 4 Ohm(rms)
Output Terminal	With HORN Speaker
Power Requirement :	220 V. AC/50/60 Hz.
Dimension	482 x 180 x 610 mm../(Rack High 4U)
Weight	LHA-1500S.....36.50 Kg..

HOME SONIC ELECTRONIC CO.,LTD. บริษัท โฮมโซนิค อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด

113 ซ.เอกชัย66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทร 02-415-7444, 02-415-6040,02-898-7223 Fax 02-416-0731

E-mail: homesonic@hotmail.com WWW.honic.co.th

* Specifications are subject to change without prior notice

HONiC Audio & Sound PA ตัวแทนจำหน่าย