HONiC
Audio & Sound PA

เครื่องเสียงคนไทย ก้าวไกลระดับสากล

Professional Electronic Products.

www.honic.co.th, E-mail : homesonic@hotmai

www.facebook.com/honic page

ผลิตในประเทศไทย

Power Mixer Amplifier Wihth Line Output

เครื่องเสียงงาน PA และงานสาธารณะ ระดับมืออาชีพ



LHA-2500 S

เพาเวอร์มิกซ์ 2,500W

เดินเสียงตามสาย

มีLine 100-150-200V

Auto Mute / Echo / Hotline/
USB / SD / BT /FM Radio
Auto Mute / Echo / Hotline/
Telephone on Line



ด้านหลังเครื่อง

คุณสมบัติ Power Mix LHA-2500S

+ มี 6 MIC/ 6 AUX/ 6 Smart Phone/6 Auto mute/ 6 Echo
+ เดินเสียงตามสายไกลได้ 6-8 กิโลเมตร ที่ Line 200V.
+ มี Bluetooth/ FM Radio/USB /SD Card พร้อมรีโมท
+ 3 EQแต่ละช่อง Input ปรับเสียงทุ้ม-กลาง-แหลมได้
+ ชุด Master สามารถปรับเสียงทุ้ม-กลาง-แหลมได้
+ ขั้วต่อเทอร์มินอลบล็อก/Speckonลำโพงตู้,ฮอรน์และLineOutput
+ มีปุ่มควบคุมการทำงานระบบลำโพงตู้และระบบหม้อแปลง Output พร้อมหลอดไฟแสดงสถานะของปุ่มควบคุม
+ ต่อTelephone onlineกับภายนอกและขยายเสียงออกได้
+ มีสวิท Auto Mute (Priority)ตัดเสียงร่วมอัตโนมัตทุกช่องMIC/LINE
+ มีช่องต่อสัญญาณใช้งาน REC, PRE OUTPUT, AMP IN
+ มีช่องต่อสัญญาณใช้งาน LINE MONITOR OUTPUT
+ เครื่องจะหยุดหากมีอุณหภูมิสูงเกิน 95องศาที่Heatsink
+ มีระบบ Soft Start, Overload ระบบป้องกันลำโพงและอุณหภูมิเกิน Over Temperature Protection
+ มีกำลังขยาย 2,500W.rms ที่ 4 OHM
+ มี Line Output 100V-150V-200V.
+ มีสวิทซ์ Hotline สำหรับการประกาศฉุกเฉินในระบบLine
+ มีสวิทซ์ตัดLine Link100V Line Inputขาเข้า(ด้านหลังเครื่อง
+ มี Output เฉพาะลำโพง Horn 8-16 Ohm
+ มี VU แสดงสถานะไฟ ON และระดับสัญญาณด้วยหลอด LED
+ มีชุดพัดลมระบายความร้อนด้านหลังของตัวเครื่อง
+ และพัดลมด้านข้างของตัวเครื่อง

SPECIFICATION LHA-2500S

Type	Class H. Power Mixer Bipolar Transister Amplifier
Input	6 Microphone./ 6 Lime-Auxilliary
	1 ch Telephone On Line
	Bluetooth For MP3
	1 USB / SD Card
	FM Radio
Input Imphedance Microphone	2K7 Ohm
AUX, DVD	22K Ohm
Frequency Response..MIC (Pre out)	20 Hz.-20 KHz. @+/- 3 dB.
AUX (Pre out)	20 Hz.-20 KHz. @+/- 1 dB.
AMP Input	30 Hz.-40 KHz. @+/- 1 dB.
Echo delay time Control	100-400 ms
Equalizer	3 Bands tone (Low,Mid,High)
	Low 80 Hz.,Mid 700 Hz.,High 10 KHz.@+/-15dB.
Master Control	3 Band Tone (Low,Mid,High)
Function....Switch Line Volt/ Speaker../Switch Auto Mute,(Piority)	
	Pre-Out.,Amp-IN
Hotline	Output Regulate DC.-24Volt
Distortions (THD)	@ 1 KHz.<0.01%
Input Sensitivity Amp	0.775V. For Full rate Power
Option	Electonic Protection
	Soft Start Protection.,Short Circuit Protection
	Overload Protection., DC-Voltage Protection
	High temperature Protection Limiter.,LED Display Clip/Level
Output Impedance	4-8 Ohm. Speaker, Horn Speaker 8-16 Ohm
Line Output Transformer	Output 100,150,200V.
Power LHA-2500W	2,500W.@ 4 Ohm(rms)
Output Terminal	With HORN Speaker
Power Requirement :	220 V. AC/50/60 Hz.
Dimension	482 x 180 x 610 mm../(Rack High 4U)
Weight	LHA-2500S....42.0 Kg..

* Specifications are subject to change without prior notice

HOME SONIC ELECTRONIC CO.,LTD. บริษัท โฮมโซนิค อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด
113 ซ.เอกชัย66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร 02-415-7444, 02-415-6040,02-898-7223 Fax 02-416-0731
E-mail: homesonic@hotmail.com WWW.honic.co.th

HONiC Audio & Sound PA ตัวแทนจำหน่าย