HONiC
Audio & Sound PA

เครื่องเสียงคนไทย ก้าวไกลระดับสากล
Professional Electronic Product

www.honic.co.th, E-mail : homesonic@hotmail.com

BREAKER AC-OUTLET Professional Multichannel Outlets Rack

ก้าวสู่โลกดิจิตอล ด้วยระบบ DIGITAL VOLT METER

New

AC-11 L



-AC-11Lเป็น AC Outlet.ที่มีVolt Meter เป็นแบบ Digitalใช้ได้กับตู้RACK 19” พร้อมCircuit Breakerปลอดภัยต่อระบบ เครื่องเสียงสามารถใช้ไฟได้ถึง 11 ช่อง

AC-83



AC-83L



AC-86m



AC-87mm



AC-83, AC-83L, AC-86m, AC-87mm

-ปลั๊กไฟ(AC Outlet)ใช้ในงานทั่วไปหรือใช้กับตู้ RACK 19”ของเครื่องเสียงในงาน PA,งานคอนเสิรต์ งานกลางแจ้ง สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและปลอดภัย ต่อระบบเครื่องเสียงสามารถใช้ไฟได้ 8 ช่อง มีทั้งรุ่น-หลอดไฟ LAMP(AC-83), LED (AC-83L)

-Volt Meter (AC-86m), Volt+Amp Meter(AC-87mm)

SPECIFICATION:	AC-86m	AC-87mm	AC-83	AC-83L	AC-11L
Instrument Type	A.C.Outlet Multiple Rack				
Maximum Rating	30A.250V AC.,50Hz. Continuous Duty				
Protection	Circuit Breaker, Noise Capacitor, Mov Surge Suppressor				
A.C.Outlet With Ground	8 Outlet				11 Outlet
Combination	Pilot Lamp			LED Lamp	LED Lamp
Volt Meter	0-300 V AC.	0-300 V AC.	—	—	—
Ampare Meter	—	0-30 A.	—	—	—
Digital Volt Meter	—	—	—	—	100-300 V AC.
Dimension(WxHxD)mm.	482x75x150	482x75x150	482x44x130	482x44x130	482x55x150
Weight	2.5 Kg.	2.5 Kg.	2.0 Kg.	2.0 Kg.	2.2 Kg.

Note : Specification and design subject Modification without notce

HOME SONIC ELECTRONIC CO.,LTD. บริษัท โฮมโซนิค อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด
113 ซ.เอกชัย66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร 02-415-7444, 02-415-6040,02-898-7223 Fax 02-416-0731

HONiC Audio & Sound PA ตัวแทนจำหน่าย