HONiC
Audio & Sound PA

เครื่องเสียงคนไทย ก้าวไกลระดับสากล
Professional Electronic Products.

www.honic.co.th, E-mail : homesonic@hotmai
www.facebook.com/honic page

ผลิตในประเทศไทย

Bluetooth USB SD HC

Power Mixer Amplifier Wihth Line Output

Bluetooth / MP3
USB, SD Card / FM
Auto Mute

LHA-1200 LHA-850 LHA-550 ,LHA-350

เพาเวอร์มิกซ์ 1200W, 850 W,550W,350W. มีLine 70-100-150V



ด้านหลังเครื่อง



คุณสมบัติเครื่อง LHA-1200,LHA850,LHA-550,LHA-350

+ มี 4 MIC 2 AUX และช่อง Line Input100V(ด้านหลังเครื่อง)
+ เดินเสียงตามสายไกลได้ 2-3 กิโลเมตร ที่ Line 150V.
+ มี Bluetooth /FM Radio/USB /SD Cardพร้อมรีโมท
+ แต่ละช่อง Input สามารถปรับเสียงทุ้ม-กลาง-แหลมได้
+ ชุด Master สามารถปรับเสียงทุ้ม-กลาง-แหลมได้
+ มี Auto Mute ช่อง2,3,4ตัดเสียงเพลงเมื่อพูดไมโครโฟน
+ มีจุดต่อเพื่อบันทึกและพ่วงเครื่องขยายสัญญาณอื่น
+ แสดงระดับสัญญาณด้วยหลอดไฟ LED
+ มีวงจรป้องกันเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 95องศาที่Heatsink
+ วงจรป้องกันเมื่อเกิดแรงดัน DC Volltageออกสู่ลำโพง
+ มีวงจรป้องกันโอเวอร์โหลด(Output Overload Protection)
+ มี LineOutput70,100,150VและOutputเฉพาะลำโพงHorn
+ และมีOutputเพื่อต่อไปยังลำโพง 4 -8-16 Ohm
+ กำลังขยาย 1,200 W,850W,550W,350WRMS.ที่ 4 โอห์ม
+ มีช่องLine 100V.เพื่อต่อไปยัง Power Amp เตรื่องอื่น ๆได้
+ มีพัดลมระบายความร้อนในตัวเครื่อง

SPECIFICATION LHA-850,LHA-550,LHA-350

Type.....Power Mixer Amplifier
Input .....4 Mic Phone Jack , 2 AUX RCA Jack
Frequency Response...MIC.....50 Hz.-15 KHz. @+/- 3 dB.
AUX.....40 Hz.-15 KHz. @+/- 3 dB.
AMP.....30 Hz.-16 KHz. @+/- 3 dB.
Sentivity.....MIC.. -50 dB.,. AUX.. -10 dB.,. AMP.. 0 dB.(0.77mV.)
Tone Bass 80Hz.+/-15dB,Mid 2.5KHz.+/-12dB.,Treble 10KHz.+/-15dB.
THD % + Noise.....Less Than <0.5%@ 40 Hz.-12KHz.
Master Control.....3 Band Tone (Low,Mid,High)
Option.....Speaker Protection
Function.....REC Out,Pre-Out,Amp-In,Double Out & Switch Horn
LED Indiacator.....On -24,-21,-15,-12,-5,-6,-3,0,+3 dB
MP3 Playe with FM Radio.....Playing Format.....MP 3
Support.....Bluetooth,..SD Card& USB
Accept the capacity.....128 MB to 16 GB
FM Radio .....88.50 MHz.-108.00 MHz.
Output Matching Line.....70 V., 100 V. , 150 V.
Output Speaker.....4 -8 - 16 Ohm.
Output.....LHA-350 : .....350 Watts.@ 4 Ohm.
LHA-550 : .....550 Watts.@ 4 Ohm.
LHA-850 : .....850 Watts.@ 4 Ohm.
LHA-1200:.....1,200Watts@ 4 Ohm.
Power Requirement : .....220 V. AC/50/60 Hz.
Dimension....482 x 120 x 380 mm.....Weight.....LHA-350 : .....17 Kgs.
482 x 120 x 450 mm.....Weight.....LHA-550 : .....19 Kgs.
482 x 120 x 450 mm.....Weight.....LHA-850 : .....21 Kgs.
482 x 132 x 450 mm.....Weight.....LHA-1200 :.....25 Kgs.

* Specifications are subject to change without prior notice

HOME SONIC ELECTRONIC CO.,LTD. บริษัท โฮมโซนิค อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด
113 ซ.เอกชัย66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร 02-415-7444, 02-415-6040,02-898-7223 Fax 02-416-0731
E-mail: homesonic@hotmail.com WWW.honic.co.th

HONiC Audio & Sound PA ตัวแทนจำหน่าย