HONiC
Audio & Sound PA

เครื่องเสียงคนไทย ก้าวไกลระดับสากล
Professional Electronic Products.

www.honic.co.th, E-mail : homesonic@hotmai
www.facebook.com/honic page

Power Mixer Amplifier

ผลิตในประเทศไทย

เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ 250 W
มีLine 70-100V



ด้านหลังเครื่อง



คุณสมบัติเครื่อง LHA-250

+ เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ใช้งานได้หลายรูปแบบ
+ เหมาะกับหน่วยงานต่าง ๆ ,โรงงาน ,งานอีเวนท์,
+ หรือใช้ใน Office หรือกระจายเสียงไปยังห้องต่าง ๆ
+ กำลังขยาย 250W rms./โหลด 4 โอห์ม
+ พร้อมไลน์เอ้าท์พุท 70,100V.และเอ้าพุทเฉพาะลำโพงฮอร์น
+ มีช่องสัญญาณเข้า MIC 4ช่องพร้อมวอลลุ่มปรับเสียง
+ มีช่องสัญญาณเข้า AUX 2ช่องพร้อมวอลลุ่มปรับเสียง
+ มีเครื่องเล่นMP3พร้อมฟังก์ชั่น Bluetoothและ FM Radio
+ แสดงระดับสัญญาณเสียงด้วยไฟ LEDได้10ระดับ
+ มวอลลุ่ม ปิด/เปิดเครื่องเล่น MP3 พร้อมปรับเสียง
+ มีปุ่มปรับโทนเสียง ทุ้ม-กลาง-แหลม
+ แสดงระดับสัญญาณด้วยหลอด LED
+ มีช่องต่อสัญญาณ Amp Inเข้าเครื่องแบบแจ็คโฟน(TRS)
+ มีช่องต่อสัญญาณ Pre Outเข้าเครื่องแบบแจ็ค RCA
+ มีวงจรป้องกันโอเวอร์โหลดเอ้าท์พุท(Output Over Load)
+ ขนาด กว้างxสูงxลึก= 482x100 x 285 มม.

* Specifications are subject to change without prior notice

SPECIFICATION LHA-250

Type	Power Mixer Amplifier with Line Output 70 -100 V.
Mic Input	4 Input Balance / Phone Jack
AUX Input	2 Input RCA Jack
Sensitivity MIC	-60 dB
Sensitivity AUX	-20 dB
Frequency Response	10 Hz.-15KHz.: + 0, -3 dB
Input Amp	1 Input Phone Jack
Frequency Response	40 Hz.-15KHz.: + 0, -3 dB
Sensitivity	0 dB.(0.775V)
Tone Control	Bass 100Hz.,Mid 800Hz., Treble 10KHz.+/-15dB
THD% Noise	Less than<0.5%@100Hz.-13KHz.
Hum & Noise	<- 60dB.
Line Matching	70 , 100V.
Option	Speaker Protection
Playing Format	MP3 (32-320Kbps)
Support	Bluetooth / USB /SD /TF /FM
Accept the Capacity	16 GB
FM Radio /Antenna Terminal	88.50 MHz.-108.00MHz. / 75 Ohm
LED Indiacator	ON-24,-21,-18,-15,-12,-6,-3,0,+3dB
Output Power @ 4 Ohm	250 Watts.
Power Requirement :	220 V. AC/50/60 Hz.
Dimension..WxHxD	482 x 100 x 285 mm.
Weight	10 Kgs/ 22.05 lbs.

HOME SONIC ELECTRONIC CO.,LTD. บริษัท โฮมโซนิค อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด
113 ซ.เอกชัย66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร 02-415-7444, 02-415-6040,02-898-7223 Fax 02-416-0731
E-mail: homesonic@hotmail.com WWW.honic.co.th

HONiC Audio & Sound PA ตัวแทนจำหน่าย