HONiC
Audio & Sound PA

ผลิตในประเทศไทย

Chime Preamplifier
With Condenser Microphone

CP-400

Chime Microphone CP-400



ไมค์ประชาสัมพันธ์แบบตั้งโต๊ะ
มีปุ่มเสียงดนตรีให้เลือก 3 แบบเสียง
และปุ่มเสียงเตือนภัย (ไซเรน) สำหรับ
เสียงตามสายและประชาสัมพันธ์



Speccification	CP-400
Instrument Type	Chime Microphone
Indicator :	LED
Chime Tone Frequency	
Chime 1	On-Off 440-554-659-880Hz.
Chime 2	On-Off 554-440Hz. Repeat
Chime 3	On-Off 554-440Hz.
Alarm	Siren 440-880Hz.
Push Button Switch On/Off	2 Ch
Microphone	Unidirectional Condenser Gooseneck
Frequency Response	100Hz.-20KHz. / Shelving
THD +N @ 1 KHz.	<0.03%
Signal-To Noise Ratio	>60dB
Output Level	
Mic / Chime	-10 dBu Balanced Max
Phone /REC	2 x 0.5 mW.rms @16 Ohm
Power Consumption	Adaptor 220V. to15V. 50/60Hz.
Dimensions (WxHxD)	130 x 530 x 200mm.

* Specifications are subject to change without prior notice

คุณสมบัติและจุดเด่นของ CP-400

-เป็นไมค์ประกาศเสียงตามสายแบบตั้งโต๊ะ
-มีเสียงดนตรี(ติ๊ง-ต่อง)
-มีสวิทช์ให้เลือกเสียงดนตรี 3โทนเสียง
-มีปุ่มกดเสียงเตือนภัยไฟไหม้ (ไซเรน)
-ไมโครโฟนชนิดคออ่อนยาว48 ซม.
-มีไฟวงแหวนรอบคอไมค์ขณะเปิดไมค์
-แสดงไฟกระพริบรอบคอไมค์
ขณะกดเสียงดนตรีหรือเสียงเตือนภัย
-มีปุ่มปรับเสียงดนตรีและเสียงเตือนภัย
-มีปุ่มปรับเสียงไมโครโฟน, เสียง Chime
-มีปุ่มปรับเสียงหูฟังอิสระ
-มีOutput แบบ Balanced ทั้งชนิด XLR,TRS
และหูฟังชนิด TRSและมีชุด Adaptor 1 ชุด
-มีสายสัญญาณ 1เมตร 1เส้น
-เหมาะกับการประกาศประชาสัมพันธ์
ทั้งในอาคารและนอกอาคาร ติดตั้งได้ง่าย

บริษัท โฮมโซนิค อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด
113 ซอย 66/6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Tel: 02-415-6040, 02-898-7223 Fax: 02-416-0731
Email: homesonic@hotmail.com www.facebook.com/HonicPage

HOME SONIC ELECTRONIC CO.,LTD.
WWW.HONIC.CO.TH